

LUK Aoharu 01

HIFI ANC TWS


AOHARU x
FETISHISM

使用说明书

包装清单

01

(图片仅示意, 请以实物为准)



充电仓×1个



耳机×1对



充电线×1条



说明书×1



兑换卡×3






耳塞套×3副




售后卡×1



明信片×1





开机


耳机出仓后自动开机，开机播报提示音「嗨~又见面了」。

关机

- 1.回仓关机：耳机回仓后自动关机。
- 2.超时关机：3分钟无连接设备，耳机自动关机。
- 3.低电量关机：电池电量低自动关机，播报提示音「下次见啰，拜拜」。

恢复出厂设置

耳机在未连接设备并在配对搜索状态下，同时长按左右耳机触控区域8s，清除配对信息，恢复出厂设置。



充电

将耳机放入充电仓后，自动进入充电状态。

耳机电量状态

耳机充电中：蓝灯常亮7秒后熄灭

电量满：LED灯熄灭

充电仓电量状态

充电仓充电中：蓝灯常亮

电量满：LED灯熄灭

*耳机和充电仓同时充电状态下，将优先显示充电仓的充电状态。

设备配对

耳机处于开机状态下，进入蓝牙设置界面，刷新并找到「LUK Aoharu01」，点击进入，进行设备配对，配对模式下，有“开始进行配对咯”的提示音。配对成功播报提示音：「我的声音，很近吗？」。

断连

- 1.超距离断连：离开有效范围自动断连，播报提示音「配对失败咯，对不起~」。
- 2.手动关闭设备蓝牙，断开当前连接。

*断连后将自动重新进入配对模式，此时其他设备可搜索「LUK Aoharu01」进行连接配对。

回连

- 1.超距离回连：超距离断连三分钟内，重新进入有效范围将自动回连，播报提示音「开始进行配对咯」。
- 2.回连设备：已完成设备配对的耳机，从充电仓中取出后将自动回连已经连接过的最后一个设备。

*如遇单边耳机无声断连的情况，请将两只耳机放回充电仓内，重新开机连接。



触控区

语音助手

三击左/右耳机触控区启动，单击退出。

*部分安卓手机需要在设置中打开「启用语音助手」的功能。

音乐

播放/暂停音乐：单击左/右耳机触控区。

切换曲目：双击左耳上一曲，双击右耳下一曲。

通话

接听：单击左/右耳机。

拒接：长按左/右耳1.5s。

挂断：单击左/右耳机。

第三方来电：单击左/右耳机，保留通话并接听新通话。

通话切换：双击左/右耳机。

播放特殊提示音

同时长按左右耳机触摸区域5s，即可触发特殊提示音。

降噪模式

开机状态下，长按左/右耳机1s，“嘟”声后，进行模式切换：

降噪模式播报提示音「那么就改成降噪模式啦？」

普通模式播报提示音「那么就改成一般模式啦？」

通透模式播报提示音「那么就改成通透模式啦？」

ASMR模式

开机状态下，四击左/右耳机，切换模式：

进入ASMR模式播报提示音「现在是ASMR模式」

退出ASMR模式播报提示音「那么就改成音乐模式啦？」

产品名称: LUK Aoharu01

产品型号: DL-TWS-001

蓝牙版本: 5.4

编解码协议: SBC/AAC

蓝牙传输协议: A2DP/AVRCP/HFP/HSP

工作距离: 10米(无障碍空旷环境)

电池容量: 耳机: 3.7V/35mAh

充电仓: 3.7V/400mAh

电池续航: 耳机: 约5.5小时 (AAC)

充电仓: 18小时 (AAC)

输入: 5V $\Rightarrow$ 1A

输出: 5V $\Rightarrow$ 0.25A

⚠ 请使用与充电盒输入参数 (5V $\Rightarrow$ 1A) 相符的充电设备进行充电

请在**使用设备前**阅读本重要安全信息。该信息包含适用于本设备的一般安全信息并可能包括不适用于本设备的内容。请遵循警告和注意信息以免对您本人或他人造成伤害或避免损坏您的设备。

警告

不遵守安全警告和规定会导致严重伤害或死亡。

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座。

不安全的连接会导致电击或火灾。

请勿用湿手或其他潮湿的身体部位触摸设备、电源线、插头或电源插座，否则可能会导致电击。

拔出电源线时，请勿用力过度，否则可能会导致电击或火灾。

请勿弯折或损坏电源线，否则可能会导致电击或火灾。

请勿在设备充电时用湿手操作设备，否则可能会导致电击。

请勿将充电器的正极和负极直接连接在一起，否则可能会引起火灾或造成严重伤害。

请勿在雷雨天气在室外使用设备，否则可能会导致电击或设备故障。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。它们也可能导致火灾或导致电池爆炸。
- 只可使用专为设备设计且经过LukLuk认可的充电器和数据线。不兼容的充电器和数据线可能造成危险或损坏设备。
- 在用户使用未经LukLuk认可的配件或用品时，LukLuk不对用户的安全负责。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

- 如果用力过猛，可能会使设备损坏、爆炸或引起火灾。
- 如果碰到或摔倒，可能会使您受伤。

请勿使设备摔落或受到猛烈撞击

- 否则可能会损坏设备或电池，造成设备无法正常工作，或缩短设备使用寿命。
- 还可能会造成过热、燃烧、着火或其他危险。

小心处理和处置设备及充电器

- 请勿将电池或设备掷于火中。

请勿将电池或设备放在加热设备(例如微波炉、烤箱或散热器)的 里面或上面。设备过热可能会发生爆炸。

处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。

- 请勿挤压或刺穿设备。
- 请勿让设备受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器以避免损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 请勿使用表皮脱落或受损的数据线，以及受损或无法正常工作的充电器。

请勿在热水器、微波炉、炙热的烹饪设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿在灰尘或风成物质集中区域使用或存放设备

灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。

防止充电器插口和充电器较小一端接触液体、灰尘、金属粉末或铅笔芯等导电材料。请勿使用锋利工具触碰充电器插口；请勿撞击充电器插口。

导电材料可能导致触点短路或发生腐蚀，从而引起爆炸或火灾。

使用无线充电器时，请勿在设备和无线充电器之间放置例如金属物、磁铁和磁条卡等异物

设备可能无法正常充电或可能过热。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 否则可能会损坏设备或导致爆炸或火灾。
- 儿童或动物会因吞咽小零件而窒息。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴，否则会造成窒息或严重伤害。

请勿使用已损坏或泄漏的电池，如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

设备和部分配件（另售）含有磁铁。美国心脏协会和英国药品及保健品管理署同时警告，磁铁会影响15cm范围内的植入式起搏器、心律转变器、除颤器、胰岛素泵或其他电子医疗设备（统称“医疗设备”）操作。如果您是任一这些医疗设备的用户，则在咨询医生之前，请勿使用此设备和部分配件（另售）。

注意

不遵守安全注意事项和规定会导致人身伤害或财产损失

请勿在其他电子设备附近使用设备

- 大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的设备可能会干扰其他电子设备。
- 带扬声器的设备特别容易受到干扰。

请勿在医院、飞机或汽车等可能受无线电频率干扰的场合使用您的设备

- 如有可能，请在起搏器 15 cm 范围以外使用设备，以避免设备干扰起搏器。
- 为了尽量减少设备对心脏起搏器的干扰，请在与佩戴起搏器相反的身体一侧使用设备。
- 如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。
- 在飞机上，使用电子设备会干扰飞机的电子导航仪。遵守航空公司的规定和飞机机组人员的指示。如果允许使用设备，请始终使用飞行模式。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。

请勿将设备放在具有浓烟或浓雾的地方

否则可能会损坏设备的表面或导致设备故障。

如果您使用助听器及植入耳蜗，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息。

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器及植入耳蜗。使用本设备之前，请联系制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

请勿在发射无线电频率的设备或仪器（例如音响系统或无线电天线塔）附近使用设备

无线电频率可能会导致设备故障。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂

的地方和爆炸区域使用设备。

- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

如果设备有任何部件受损、冒烟，或散发出燃烧东西的味道，请立即停止使用设备。设备经LukLuk服务中心维修后才能重新使用

- 碎玻璃可能伤害到您的手和脸。
- 如果设备冒烟或散发出燃烧东西的味道，可能会导致电池爆炸或燃烧。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据安全警告和相关规定进行操作并记住以下提示：

- 将设备放在容易拿取的位置。无需从道路移开视线即可拿取无线设备。
- 为避免造成危险，在交通拥堵或恶劣天气情况下（雨、雨夹雪、雪、冰）暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿录制语音备忘录。在驾驶时录制语言备忘录会让您无法专心于安全驾驶这一首要责任。
- 根据交通情况，合理决定是否接听来电。在不前行时或交通堵塞时接听来电。尽量在停车后拨打电话。
- 请勿进行紧张或激动的交谈，以避免分心。请让通话对方知道您在驾车。

妥善保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和液体会损坏设备部件或电路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请将其关闭（如果设备无法关机，请维持现状）。然后用毛巾擦干设备并联系LukLuk服务中心。
- 本设备配备内置液体指示器。设备被水损坏会使制造商的保修失效。

设备只能存放在平整的表面上

如果设备滑落，则会被损坏。

设备可以在环境温度介于 0 °C 至 35 °C 之间的地方使用。您可以将设备存放在环境温度介于 -20 °C 至 50 °C 之间的地方。在建议的温度范围外使用或存放设备可能导致设备损坏或缩短电池寿命

- 请勿在温度极高的区域存放设备，例如夏季的汽车内。否则可能会造成设备损坏或导致电池爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。请勿将设备与金属物品，如硬币、钥匙和项链一同存放。
- 本设备可能会被刮花或发生故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。

设备过热时避免与其接触。否则可能造成低温烫伤、发红和皮肤色素沉着

- 设备使用很长时间后，注意设备的发热情况，避免与皮肤接触过长时间。
- 请勿坐在设备上，或在设备充电或连接电源时长时间与皮肤直接接触。
- 耐高温性因人而异。儿童、老年人或有特殊情况的人群使用时，请格外注意。

使用耳塞时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 行走时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低后再使用耳塞，并仅使用所需的最低音量来收听谈话或音乐。
- 如果耳塞上有异物，并且您长时间佩戴耳塞，可能会引起耳朵感染的情况。请保持耳塞干燥洁净。
- 在干燥环境中，耳塞内可能积聚静电。避免在干燥环境中使用此耳塞，或在使用耳塞之前触摸金属物体来释放静电。
- 请勿在驾车或骑马时使用耳机。否则可能会分散您的注意力并造成意外，视您所在的地区而定，这也可能属于非法行为。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用设备并咨询医生。

小心安装设备

不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。如果设备放置不当，安全气囊迅速膨胀时，会导致严重伤害。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 设备可能会损坏或出现故障。
- 如果将设备弯折或使其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 如果长时间没有使用电池，电池可能会发生故障。
- 设备长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 设备闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

- 遵照本说明书中的所有说明以确保设备和电池获得最长的使用寿命。因未能遵照警告和说明而造成的损坏或性能不佳，制造商将不予保修。
- 设备可能会随着时间而磨损。尽管有些零件和维修在有效期可获得保修，但因使用未经认可的配件而造成的损坏或变形不属保修范畴。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 对设备的任意变动或改装将导致制造商对设备不予保修。如需维修，请联系 LukLuk 服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿设备，因为这可能会导致爆炸或火灾。
- 请勿拆卸或重复使用电池。

清洁设备时，请注意下列事项

- 使用柔软干燥的布擦拭设备，使用刷子或其他工具移除听筒上面的耳垢或脏污。
- 用干燥的布清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。否则可能会使设备的表面褪色或腐蚀，也可能导致电击或火灾。
- 防止设备接触灰尘、汗水、墨水、油以及化学产品（例如化妆品、抗菌喷剂、

洗手液、清洁剂和杀虫剂)。否则, 设备的内外部件可能会受损, 或会导致性能变差。如果设备接触了上述任何物质, 请使用不脱毛的软布擦拭干净。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

设备可能会发生故障。

在公共场所使用设备时避免干扰他人

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏, 并且不予保修。

请勿散发受版权保护的内容

未经内容所有者许可, 请勿分发受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务“按原样”提供。无论为任何目的，公司对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，LukLuk公司对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，公司对任何内容或服务可使用的时间段

不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过LukLuk公司控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，公司还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

公司对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质及元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路组件	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
喇叭	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业内没有成熟的替代方案。请妥善处理此类部件或物质，以免对环境和人体健康造成影响。

CMIIT ID:24J51A52B189



Bluetooth 5.4



219-249276

